

Kurulan Uygulamalar & Yapılan Deęişiklikler

- ✂ Güncellemeler yapılarak sistem, 5.3 sürümüne yükseltilmiştir.
- ✂ Öğretmen kullanıcı hesabına parolasız giriş ayarlanmıştır.
- ✂ Masaüstü arka planı deęiştirildi.
- ✂ Klavyede imleç görünür hale getirildi.
- ✂ Eta Panel'deki saatin biçimi 24 saat olarak deęiştirildi.
- ✂ MEB Sertifikası sisteme entegre edildi.
- ✂ Firefox ve Chromium uygulamaları kaldırıldı. Opera (v65), tek internet tarayıcı uygulaması olarak ayarlandı.
- ✂ Opera ayarları, sisteme giriş yapacak tüm kullanıcılar için optimize edildi.
- ✂ swf ayarları yapılarak hem internet sitelerindeki, hem de dizinlerde bulunan swf dosyalarının Opera ile açılması ayarlandı. E – Tahta uygulaması yüklendi.
- ✂ Scratch 3 yüklendi.
- ✂ mBlock 4 uygulaması yüklendi.
- ✂ Arduino IDE uygulaması yüklendi.
- ✂ pyCharm uygulaması yüklendi.
- ✂ Zoom uygulaması yüklendi.
- ✂ E.T. Kayıt Doğrulama uygulaması yüklendi.
- ✂ Harita uygulaması marble kaldırıldı. Yerine "Haritalar" kısayolu eklendi.

KURULUM ADIMLARI

- ✂ Rufus 3.12 uygulamasını indirin (<https://rufus.ie>) ve yönetici olarak çalıştırın.
- ✂ Flash belleğinizi bilgisayarınıza takın (USB 3.0 olması önerilir).
- ✂ Uygulamada “**SEÇ**” düğmesine tıklayarak indirdiğiniz imajın bulunduğu dizinden imajı seçiniz.
- ✂ “**Dosya Sistemi**” ve “**Ayrma Birimi Boyutu**” alanlarında hiçbir değişiklik yapmadan “**BAŞLAT**” düğmesine tıkladıktan sonra açılan pencerede **ISO Modu**'nu seçiniz.
- ✂ İmajın yüklenme işi bittikten sonra flash belleğinizi Etkileşimli Tahta (E.T.)'ya takınız.
- ✂ E.T.'yi açtıktan sonra F7 ile açılan önyükleme menüsünde “**UEFI:Flash Bellek Markası Adı**” seçiniz. UEFI olanı seçmezseniz imaj yükleme işlemi sonunda hata ile karşılaşsınız.
- ✂ Açılan yeni pencerede herhangi bir değişiklik yapmadan ilk seçenekte iken klavyeden “Giriş” tuşuna basarak imajın yüklenme işlemini başlatınız.

fatih
Projesi RDU